

# Stellmotor type SM 59-13

STELLMOTOR MIT STEUERUNGSELEKTRONIK FÜR NOTÖFFNUNGSFUNKTION



- Überwachung der Versorgungsspannung und des Steuersignals durch Elektronikeinheit
- Einfache Montage eines Zugseils für den Anschluss von Komponenten der Lüftungsanlagen, wie zum Beispiel Steuerklappen oder Zuluftventile
- Notöffnungsfunktion beim Absinken des Steuersignals unter 0,3 V in Havariesituationen, wie defekte Kabel, Netzausfall oder ähnliches
- Angeschlossener Akku (12 V) realisiert die Notöffnungsfunktion netzunabhängig
- Positionierung mit Steuersignal „0-10“
- Schutzgrad: IP 65 (Spritzwasser geschützt)

## Laufzeit von Endlage zu Endlage:

Leerlauf	Vollast
15 sekunden	1 minuten

Einstellbarer Arbeitsweg	<b>7-13 cm</b>
Steuerspannung	Arbeitsbereich: 1.5-9.5 V Notöffnung: < 0.3 V Normalbereich >0.8V
Maße	87x140x290 mm

## Zugkraft max. 500N - 50 kg

